

NewHDBCleaner

(program pro mazání dat uživatelského oddílu)

Upozornění: program slouží pouze pro přijímače HDBox FS-7119 HD a HDBox FS-9105+ HD.

Program trvale odstraní všechny soubory nahrané uživatelem i nastavení přijímače. Ten bude po opětném spuštění ve stavu **továrního nastavení**.

- 1.) Připojte null modem RS232 kabel s přijímačem.
- 2.) Po spuštění programu **NewHDBClean** vyberte příslušný COM port (default COM1).



- 3.) Stlačte **Open COM** (v případě, že program vyhodí chybu, zjistěte správný COM Port, kterým je propojený přijímač s počítačem).



4.) Zapněte přijímač a vyčkejte na spojení s přijímačem. Pokud ke spojení s přijímačem nedojde po delší době, zkontrolujte propojení kabelem.

5.) Po úspěšném připojení přijímače stlačte **Erase users data**. Můžete zvolit i možnost smazání konfigurace - **include configuration**.



Proces trvá přibližně 3 až 7 sekund.



Program ohlásí ukončení a na LED displeji přijímače se objeví **End**. Vypněte přijímač a po chvíli ho opět zapněte. **Nový nábeh přijímače trvá déle, než je běžné (přijímač je ve stavu továrního nastavení).**

Pozn. Pokud uživatel používal SW jiného distributora (např. Openbox), nemusí dojít k nápravě závady u přijímače.